

Пульт дистанционного управления RGB+CCT

Модель: FUT088

Описание модели:

Модель FUT088 работает на частоте 2,4 Гц, отличается большим радиусом управления, надежностью и быстрой передачей сигнала. Может управлять цветом свечения, цветовой температурой, насыщенностью цвета и яркостью свечения (диммирование). Обладает прочным корпусом с интеллектуальным touch сенсором.

Технические характеристики:

Модель: FUT088

Входящее напряжение: 3В (2*AAA батарейка)

Радио частота: 2400-2483.5 МГц

Передача сигнала: GFSK

Мощность передачи: 6dBm

Дистанция управления макс: 30 м

Резервная мощность: 20uA

Размеры: 47*16.5*134 мм

Управление:



Внимание:

1. Данная модель может работать только с контроллерами марки Mi-Light но не со всей линейкой, по совместимости моделей уточняйте информацию у технических специалистов.
2. Если в процессе использования индикатор начал быстро моргать, замените батарейки. Не используйте батарейки низкого качества, от качества батареек зависит качество работы пульта управления.
3. После замены батареек, прикоснитесь к сенсорному кольцу, для проверки чувствительности, используйте пульт в течении 3 сек. Пожалуйста замените батарейки, если сенсорное кольцо не будет чувствительным.
4. Не используйте это устройство в зоне сильного электромагнитного излучения, это может привести к сбою в передаче сигналов.



Цветаевое кольцо, изменение цвета.



Для CCT - управление температурой цвета (от холодного к теплому).
Для RGB, RGBW, RGBWW - изменение насыщенности цвета.



Управление яркостью свечения.



Включение белого цвета.



Включение.



Выключение.



Статичный красный цвет.



Статичный зеленый цвет.



Статичный синий цвет.



Динамические режимы.



Увеличивает скорость в динамическом режиме;
В статическом режиме долгое нажатие (2 сек) приведет к отключению через 10 мин.



Уменьшает скорость в динамическом режиме;
В статическом режиме долгое нажатие (2 сек) приведет к отключению через 60 сек.

Подключение к контроллеру (привязка):



1. Выключите контроллер, после 10 сек. включите снова.
2. После включения нажмите на кнопку «ON» 3 раза, в течении 3 сек.
3. Светодиодная лента моргнет медленно 3 раза, что означает - соединение установлено.

Внимание! Если моргание светодиодной ленты не произошло, значит соединение не установлено, пожалуйста, выключите контроллер и повторите все снова.

Отключение (развязка):



1. Выключите контроллер, после 10 сек. включите снова.
2. После включения нажмите на кнопку «OFF» 5 раз, в течении 3 сек.
3. Светодиодная лента моргнет быстро 10 раз, устройства развязаны.

Внимание! Если моргание светодиодной ленты не произошло, значит соединение не установлено, пожалуйста, выключите контроллер и повторите все снова.